SATELLITE

Sharing : Configuration Cline et Fline

En sharing, beaucoup de termes sont du chinois pour le commun des mortels. Pour vous aidez à vous retrouver, nous avons déniché pour vous cet article de chez nos amis du forum DZSAT.

1- Installer CCcam avec bouton bleu ou jaune suivant l'image

2- Choisir un port et l'ouvrir en TCP sur le routeur (Sur Ip De La Dreambox)

3- Créer une adresse Dyndns (Regarde www.dyndns.com)

4- Configurer le fichier Cccam.cfg : (Se trouve sous /var/etc)

Configuration Cline :

Supposons que j'ai ouvert une adresse Dyndns : gustavo94.dyndns.org

Et que j'ai choisi le port 9000 à ouvrir en TCP sur le routeur

Ma Cline se présente ainsi :

C : Gustavo94.dyndns.org 9000 User Pass

Gustavo94.dyndns.org : Ma dyndns

9000 : Mon port

User : Pour chaque Peer, je dois choisir un User que je dois ajouter à ma Cline avant de lui envoyer.

Pass : Pour chaque Peer, je dois choisir aussi un «pass» d'accès (Lettres entre A et F et des chiffres entre 1 et 9).

Je dois aussi ajouter ce pass à la fin de ma Cline avant de la lui envoyer.

Remarque : Il faut au moins un espace entre Dyndns, port, User et Pass

Exemple : Un peer <<Rasmane>> me demande d'échanger de cline

Je choisis pour lui le User : Rasmane et le pass: Rasmane1

Donc je lui envois ma Cline comme suit :

C: gustavo94.dyndns.org 9000 Rasmane Rasmane1

<<Rasmane>> doit mettre cette ligne dans son fichier CCCam.cfg

Il doit en retour m'envoyer sa Cline

Exemple : Il m'envoie la Cline suivante

C : Rasmane.dyndns.org 11500 Gustavo1 Gustavo2

Déja lui, il a choisi d'ouvrir le port 11500 et a choisi le User : Gustavo1 et le pass : Gustavo2

Je dois mettre cette Cline dans mon fichier CCcam.cfg (Sans # au début de la ligne bien sûr).

La 2e démarche à suivre :

On pourra ajouter no ou yes à la fin de la Cline : Exemple :

C : gustavo94.dyndns.org 9000 Rasmane Rasmane1 yes

Si je mets yes sur la Cline de Gustavo94, c'est que je l'autorise à avoir accès à mon ému interne.

Si je mets no c'est que je ne l'autorise pas

Configuration Fline :

Ici a ligne F va me servir à pouvoir contrôler la manière dans je vais partager ma carte locale et mes cartes virtuelles (Les cartes de mes autres peers)

Cette ligne doit se configurer de deux parts (Dans mon fichier cccam.cfg et dans le fichier cccam.cfg de mon Peer)

Chez moi, elle se présente sous cette forme :

F : Rasmane Rasmane1 400 {0:0:3}

* Rasmane : c'est le User que j'ai choisi pour ce peer

* Rasmane1 : c'est le pass que j'ai choisi pour ce peer

Ces deux valeurs doivent être les mêmes que sur la cline que j'ai envoyée à Gustavo94

C : gustavo94.dyndns.org 9000 Rasmane Rasmane1

Je suis sûr que vous dites à quoi ça sert 4 0 0 {0:0:3}

Explication :

F : Rasmane Rasmane1 400 {0:0:3}

Le 4 veut dire: que j'autorise Gustavo94 à voir ma carte et 3 serveurs

Le 0 veut dire : que je n'autorise pas gustavo94 à partager mon émulateur interne, Si je veux qu'il bénéficie de mon émulateur=> je mets 1 (Donc ici la valeur ne peut être que 0 ou 1)

Le 0 veut dire : que je ne veux pas recevoir des mises à jour de carte de mon peer, On utilise 0 normalement. Si on veut recevoir les mises à jour=> je mets 1

* ce 0 veut dire : j'autorise tous les CAID (0100;0500;06xx ; etc.)

* ce 3 veut dire : j'autorise Gustavo94 à partager ma carte et mes cartes virtuelles

Quelque exemple :

Si je mets {0:0:0}, je ne donne à Gustavo94 aucun accès (Donc, il ne peut rien voir à partir de mon serveur)

Si je mets {0:0:1} Seul Gustavo94 peut voir mes cartes, ce qui implique que les autres peers de Gustavo94 ne peuvent pas voir mes cartes

Configuration du Port :

Sur mon fichier CCcam.cfg, je dois indiquer le port que j'ai choisi et que j'ai déjà ouvert sur le routeur (En TCP sur ip de la dreambox)

1- Ouvrir DCC

2- Choisir FTP

3- Cliquer 2 fois sur VAR

4- Clique 2 fois sur ETC

5- Se mettre sur le fichier cccam.cfg et cliquer avec le bouton droit et choisir ediet

6- Chercher la ligne #SERVER LISTEN PORT : 12000

7- Commencer par enlever la # (Les lignes qui commencent par une # ne sont pas pris en compte, en d'autres termes, c'est comme si la ligne n'existe pas) et remplace le 12000 par le port que vous avez choisi d'ouvrir sur le routeur, dans ce tuto on a choisi le port 9000

Hicham DZSAT Forum

NEWS

Nouvelle chaîne d'information sur TV5

TV5 Monde, qui veut renforcer son rôle sur l'information, va lancer le 27 octobre un nouveau journal international francophone, Le 64 Minutes.

TV5 Monde, chaîne internationale publique financée par cinq pays ou régions francophones, va lancer le 27 octobre prochain un grand journal quotidien d'une heure, baptisé Le 64 Minutes, qui sera diffusé chaque soir de 18 heures à 19h04.

«Nous diffusons les JT de nos chaînes partenaires, mais nous n'avions pas de grand rendez-vous d'info, nous expliquait Yves Bigot, directeur général de TV5 Monde, lors du dernier Festival de la fiction de La Rochelle. Nous voulons marquer notre différence en proposant un journal long et francophone sur l'actu internationale, vrai point d'ancrage entre les différents pays.»

Lancé le dimanche 27 octobre dans la nuit, au moment du passage à l'heure d'hiver, Le 64 Minutes sera diffusé dans 198 pays. «Ce sera un journal sur l'actualité internationale, avec des regards croisés, des duplex avec les différentes rédactions étrangères, des reportages», poursuit le patron de TV5 Monde. Le casting de présentateurs — trois personnes pour la semaine, le week-end et un joker — est en cours, mais le recrutement devrait se faire en interne, dans la rédaction de 44 journalistes.

Tunisie : France 24 pourrait faire partie du 1er bouquet sur la TNT

La présidente-directrice générale (P-dg) de France Média Monde Marie-Christine Saragosse, a exprimé mardi, à Tunis, le souhait du groupe de voir la chaîne France 24 faire partie du 1er bouquet sur la Tunisie numérique terrestre (TNT), selon un communiqué du ministère des Technologies.

Mme Saragosse, qui s'exprimait à l'occasion d'un entretien avec le ministre des Technologies de l'information et de la Communication Mongi Marzouk, a également souligné la volonté du groupe de renforcer la coopération avec toutes les parties concernées par le secteur des médias en Tunisie.

Pour sa part, le ministre a appelé le groupe France Médias à contribuer à la réussite de la manifestation «les TIC pour tous» qui sera organisée à Hammamet du 11 au 14 novembre 2013.

(source:http://www.babnet.net)

COURRIER DES LECTEURS

QUESTION

Je viens d'acquérir un atlas 200s. Il y a beaucoup de freeze et de blocage qui persistent jusqu'à l'extinction et la remise en marche du récepteur. Il affiche aussi un petit menu et il est très chaux près de 40%.

Salhi Riad

Réponse

Nous vous conseillons de faire une mise à jour que vous aurez téléchargée du site de la KyngTeam. Si vos soucis persistent nous vous demandons de vous adresser à votre revendeur ou au service clientèle au 036930705 ou 06.

QUESTION

Bonjour. J'ai un problème de télécommande du DC 8000 HD. Le bouton permettant le changement de langues est inopérant.

Nabil Boudiba

Réponse

Ce problème est souvent causé par un firmware non adapté au récepteur. Faites une mise à jour directement du récepteur via Internet et votre problème sera réglé.

QUESTION

Bonjour, avant toute chose, je voudrais vous remercier pour tout le travail que vous faites. Cependant, je vous demande conseil sur la fiabilité des deux récepteurs à savoir le GN 2500 HD et le Forever 9520 vu que je n'arrive pas à trouver le HD200s que vous m'avez conseillé. Merci et bonne continuation.

Si Mohamed Arezki Hacini A

Réponse

Vu l'engouement pour le nouveau HD 200S, il est pratiquement introuvable sur le marché ou à des prix exorbitants (spéculation oblige). Pour pouvoir faire votre choix nous vous prions de lire notre article paru dans une de nos précédentes éditions et qui se résume à ce qui suit :

Annoncé comme un récepteur d'exception, le Forever 9520 le dernier né de la firme «algérienne» n'a rien d'exceptionnel. Quand nous l'avons vu pour la première fois chez notre partenaire (il était déjà en fonction), nous avons, tout de suite, pensé à un Géant genre 2000 ou 2500 tellement la liste des chaînes et la navigation ressemblent à celle de ces récepteurs.

Ensuite, pendant nos essais, nous avons confirmé que c'est pratiquement la même chose. Jusqu'au processeur qui est un «Ali». Nous nous attendions à un 7420 ou 7474 ou encore un 9510 auquel un dongle interne aurait été incorporé. Mais rien absolument rien ne fait penser à un récepteur de la gamme Forever (sauf la carcasse externe). La firme annonce que cet appareil est sous Linux mais nous en doutons.

Il n'est pas difficile de faire fonctionner cet appareil pour les gens qui ont eu affaire à un Géant ou Starsat muni d'un dongle. Tout est similaire. Pour activer le dongle, il suffit de faire F1+111. Pour le patch, c'est la même chose F1+000. Nous n'avons pas pu utiliser les serveurs internet que Forever prétend être très stables. Mais pour ce qui est du dongle, vous avez accès à la même offre que celle du Géant. Nous ne voyons pas l'utilité de prolonger le test, vu que nous avons déjà parlé des récepteurs Géant et Starsat dans nos précédentes éditions.

Qualité d'image moyenne, pour le son on peut le qualifier de bon. Le prix est pratiquement le même que pour ceux des autres marques (pour des récepteurs du genre). Nous pensons que les gens de Forever auraient pu se limiter à ce qu'ils savent faire de bon (leur propre récepteur) et non pas copier des récepteurs qui existent déjà sur le marché. C'est l'histoire de «la montagne qui accouche d'une souris».

QUESTION

J'ai acheté un Samsat HD 80 mais je n'ai pas trouvé le sharing network.

Nedder Baker

Réponse

Pour activer le réseau, il faut faire menu et 2020 et vous aurez accès aux paramètres du réseau et du sharing.

NB : Nous demandons à nos amis lecteurs de ne plus nous écrire en Arabe. Merci.

Pour vos questions écrire à : microsatdz@yahoo.fr

Publicité