SATELLITE

Sharing Dreambox DM800 HD

Ce qui suit peut être adapté à d'autres Dreambox, mais nous ne garantissons pas que cela peut fonctionner. Ce n'est qu'un guide pour vous aider à démarrer, en cas de doute, faites une recherche sur Google ou demander du soutien à un spécialiste.

Nous vous recommandons l'image Nabilo Black Hole

1. Pour ce faire, télécharger l'image pour DM800 HD (ou votre cas si vous n'utilisez pas une DM800 HD), décompresser le fichier lorsque il est téléchargé.

2. Trouvez l'adresse IP de votre récepteur, vérifiez cela dans le Menu système, réseau de votre Dreambox, notez-la et utilisez un ordinateur sur le même réseau, vous devriez être en mesure d'ouvrir un navigateur Web et saisissez l'adresse IP (sous la forme du 192.168.1.XX) dans la barre d'adresse. Si tout est OK, vous devriez voir le panneau de Webcontrol Dreambox. Vous devrez être en mesure d'accéder à votre Box à partir de votre navigateur Web. Il existe d'autres procédures pour flasher votre Dreambox, mais cette méthode est la plus facile.

3. Donc, vérifiez que vous pouvez accéder à votre Dreambox avec votre ordinateur et navigateur.

4. Chargez l'image Nabilo pour votre Dreambox. Notes : selon la façon dont votre Dreambox est connectée à votre ordinateur (via un concentrateur ou directement avec un câble croisé), vous devez connaître l'adresse IP de la Box une fois qu'elle a redémarré. L'adresse sera affichée sur l'écran OLED une fois que vous aurez redémarré, si l'adresse IP n'est pas affichée après environ une minute, vous devrez redémarrer dans votre image existante et de définir votre adresse IP à DHCP (obtenir une adresse IP automatiquement).

5. Dans votre navigateur Web (Internet Explorer, FireFox, etc.), tapez l'adresse IP dans la barre d'adresse (sans www ou http).

6. Cela devrait maintenant afficher une page Web qui vous permettra de télécharger votre image, voir le lien en bas de la page, cela devrait être quelque chose comme «Firmware upgrade», cliquez dessus.

7. Ensuite, vous pouvez naviguer jusqu'à l'image Nabilo Black Hole. Assurez-vous que le fichier a été décompressé et à l'extension de fichier. NFI, une fois que vous avez sélectionné le fichier, cliquez sur «Flash».

8. Le logiciel va ensuite télécharger l'image de la Dreambox. Cela peut prendre un certain temps, donc juste attendre. Ne pas l'interrompre.

13. Une fois la barre de progression affiche 100%, vous pouvez soit cliquer sur «Reboot» pour redémarrer la box, soit juste la débranchez la boîte, attendez 10 secondes, puis rebranchez.

Maintenant, avec un peu de chance, vous avez chargé l'image Nabilo Black Hole sur votre Dreambox.

Faites un scan de vos satellites. Cela prendra un certain temps, une fois terminé, appuyez sur Exit.

Installez les derniers fichiers de CCcam.

1. Quittez tous les menus et appuyez sur le bouton vert (Nabilosat panneau vert) sur votre télécommande, puis sur le bouton jaune (Extensions Manager)

2. Maintenant, sélectionnez Extensions Download Manager — Nabilo E2 Cams de l'image – La box se connecte à Internet et télécharge une liste de fichiers Cccam à choisir.

3. Dans la liste, sélectionnez le fichier CCcam avec le numéro de version le plus élevé.

4. Appuyez sur OK pour sélectionner le paquet, puis sur le bouton vert pour télécharger, puis l'installer.

5. Une fois l'installation terminée, fermez tous les écrans ouverts.

6. Appuyez sur le bouton bleu, puis cliquez sur la flèche vers la gauche ou la droite pour sélectionner Cccam_2.23 par exemple.

7. Une fois sélectionné, appuyez sur le bouton OK.

Connectez-vous à la box et éditer le fichier CCcam.cfg.

1. Utilisez un programme FTP (tel DCC E2 que vous trouverez facilement en faisant une recherche sur Internet), se connecter à l'adresse IP de Dreambox (vous devrez peut-être définir le nom d'utilisateur pour «root») et accédez au répertoire / var / etc.

2. Vous trouverez un fichier appelé CCcam.cfg. Vous devez maintenant éditer ce fichier.

3. Dans le fichier CCcam.cfg, vous devez ajouter le répertoire C: lignes que vous ont été donnés lors de votre abonnement sharing.

Notes : il est préférable de vider votre fichier CCcam.cfg en supprimant toutes les lignes dans le fichier, puis en ajoutant les lignes précédemment citées (C : url serveur port username password). Exemple : C : lesoirdalgerie.no-ip.biz 22000 nacer nacer.

4. Enregistrez les modifications apportées à CCcam.cfg et écraser le CCcam.cfg (ou retélécharger le fichier CCcam.cfg modifié) sur la Dreambox avec le programme FTP.

Ça y est, vous ne devriez pas avoir besoin de redémarrer votre box, attendre 10 à 20 secondes et vos chaînes sont décryptées. Bonne vision.

Nacer Aouadi

Publicité